

Описание товара Генератор бензиновый FOGO

FH 5000



Описание

- Бензиновый электрогенератор FOGO FH 5000 используется в качестве резервного источника питания на предприятии, даче, загородном доме, а также для трехфазных электроинструментов. Конструктивные особенности:
- Ручная система запуска;
- Открытое исполнение;
- Тип топлива - бензин 92 или 95;
- Низкий расход топлива;
- При сборке используются только высококачественные комплектующие;
- Автоматическая остановка двигателя при низком уровне масла;
- Время работы на одной заправке до 3,8 часов;
- Синхронный, бесщеточный тип электрогенератора, уровень защиты IP 23. Производитель:
- FOGO, Польша Модель:
- FH 5000 Стандартная комплектация:
- Бензиновый генератор;
- Термореле;
- Одна защищенная розетка 1 фаза ~ 16А Одна защищенная розетка СЕЕ 3 фазы ~ 16А;
- Двух полюсный автомат защиты с тепловым и электромагнитным расцепителем.

Характеристики

| | |
|----------------------------|-------------|
| Габаритные размеры, мм | 775x565x595 |
| Объем бака, л | 5,3 |
| Мощность максимальная, кВт | 5,2 |
| Мощность номинальная, кВт | 4,5 |

| | |
|--|-------------------------|
| Частота, Гц | 50 |
| Марка двигателя | HONDA, GX 270 4 тактный |
| Уровень шума, дБ/7м | 68 |
| Ёмкость масляной системы, л | 1,1 |
| Масло двигателя | SAE 10W 30 |
| Расход топлива при нагрузке 75%, л/час | 1,4 |
| Мощность, кВт | 4.5 |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.